

Detector de Tensão Sem Contato

Modelo
SNCV1

O Detector de Tensão Sem Contato, modelo SNCV1, detecta tensão sem entrar em contato com o objeto sendo testado, permitindo que você descubra se aquela linha POSSUI ou NÃO tensão.

Características

- Detecta entre 24Vca (VAC) e 440Vca (VAC).
- Indicadores de LED e alarme com um ar analógico.
- Diferencia entre linha com tensão e neutra.

Especificações

Faixa:	24 Vca a 440 Vca.
Amb. de Funcionamento:	-10°C a 55°C.
Segurança:	UL 1244, MÁX 600Vca, CAT III, Listado na UL
Alimentação:	2 baterias LR44 (incluídas)

Manual do Usuário

TESTAR EM
UMA LINHA COM
TENSÃO ANTES
DE USAR.

Teste de Voltagem

1. Aproxime a ponta de prova do SNCV1 do objeto a ser testado (aprox. 6 mm).
2. Se uma voltagem acima de 24 Vca (VAC) for detectada, o indicador de LED acenderá e o alarme irá disparar. Os indicadores ficarão mais altos e mais brilhantes à medida que a voltagem subir, ou quanto mais perto a ponta de prova estiver da fonte de tensão.


Encontrar Ruptura em Cabo de Alimentação

Examine o cabo de alimentação para determinar onde há perda de voltagem.

Outras ferramentas de bolso da Fieldpiece



SIR2
Termômetro
Infravermelho
com Mira
Laser



SPK1 Termômetro
Estilo Canivete



Rua Beira Rio, 45 - 3º Andar - Cj. 33
Vila Olímpia, São Paulo
CEP: 04548-050
Telefone: +55 (11) 2761-8580
www.fieldpiece.com.br
FABRICADO NO CHINA



Modelo: SNCV1

H26-504

8 72641100117 9