

MASTER CONTROLLER MC420

פיקוד אוניברסאלי למזגן

עם שלט רחוק



תאור כללי

- תואם לכל סוגי המזגנים (עילי, רצפתי, חלון ומיני מרכזי) - עיצוב ייחודי התואם להכנסה בכל דגמי המזגנים
- עד 3 כ"ס אין צורך בקונטקטור נוסף
- להתקנה בתוך המזגן או בצמוד אליו
- מתח עבודה 230 VAC
- פותח במיוחד עבור השוק הישראלי כולל כל ההגנות - ייחודי
- פיקוד מוגן אש - כיסוי לא דליק לבטיחות מלאה ומניעת שריפות - חדש וייחודי

הגנות

- לחץ נמוך בקירור
- לחץ נמוך בחימום (DEICER)
- לחץ גבוה בחימום
- פיזז הגנה
- השעיית מדחס בת 3 דקות

תכונות הפיקוד

- AUTO-RESTART - חזרה לפעולה אחרונה לאחר הפסקת חשמל
- טיימר הדלקה וכיבוי (לפי שעות)
- עיצוב שלט מתקדם
- שני רגשים (אוויר חוזר וסוללת מאייד)
- פאנל לדום לתצוגה פנימית
- מתאים להסבת מזגנים מכאניים למזגנים בעלי פיקוד עם שלט רחוק
- התקנה קלה ביותר - כל החיבורים בצד אחד, חיבור בעזרת מברג סטטר בלבד
- AUTO FAN בחימום - מניעת משב רוח קרה בתחילת פעולת החימום והפסקות תרמוסטטיות
- ניתן לחבר למאיידים בעלי מנועי סווינג DC

נתונים טכניים

מתח	230 VAC
נורות חיווי	פעולה, השהיה, מדחס, טיימר
אורך כבל עינית תצוגה	0.5 מ'
אורך רגשים	1 מ'
התנגדות רגשים	10 קילו אום
מתח שנאי	13.5 VAC - בתוך קופסת הפיקוד (On Board)
קונטקטור עבודה	30A עד 3 כ"ס אין צורך בקונטקטור חיצוני
מנוע מניפה	12.0 VDC
כיסוי פלסטיק לא דליק	מניעת שריפות כתוצאה מקצר
פיזז הגנה	5A



חלקי הפיקוד

- לוח נוריות חיווי
- לוח אלקטרוני (הפיקוד)
- שלט רחוק
- רגש אויר חוזר
- רגש סוללה

תכונות השלט

- שליטה על הטמפרטורה הרצויה
- מעבר בין מצבי עבודה (קירור, חימום, אוורור, ייבוש, מצב אוטומטי)
- שינוי מהירויות מאוורר
- מצב לילה
- הפעלת והפסקת מנוע מניפה
- הפעלת והפסקת טיימר



שרטוט התקנה

